



### □ 주요기능

- Local Receiver, Main Controller 와 연동하여 원격 제어 가능
- PRX-3100 최대 99대로 구분하여, 지역(동-계단)으로 구분 가능
- 전력선 통신방식으로 장비간 최소 선로 설치 가능
- 일반방송과 화재방송을 자동 구분하여, 일반점점과 직상 및 직상 4개발화 점점으로 자동 제어
- 사용자 위주 설계 반영으로 설치하기 쉬움
- 자동복구 기능으로 기존의 방송상태로 자동 복구
- 장비간 구분으로 지상 1층 부터 99층까지 구분하여 제어가능
- 장비당 32층의 채널로 구분 (B1F, 1F ~ 31F)
- 간단한 설정으로 바로 운영 가능
- 라인체크 및 단락보호 기능 내장 (자동복구)

### □ Specification

구 분	PRX-3100
디스플레이	상태표시 LED
통신방식	PLC(DRA-9600, DMC-9600SE)
통신 도통 거리	PLC(1.5km)
통신속도	9600bps, N, 8, 1
프로세서	8bit Embedded Microprocessor
사용전원	DC 24V / 600mA
규격	270(W) x 52(H) x 166(D)
중량	1.5Kg