



□ 주요 기능

- 초단에 FET 사용한 FRONT END 회로 채택
- 가변출력 단자가 있어 가변 출력을 위한 조절 볼륨 장착
- UP/DOWN 스위치를 한번씩 누르면 1STEP씩 UP/DOWN되며, 방송주파수 60개국까지 기억
- MUTE회로가 내장. 국간의 잡음을 제거 명쾌한 청취 가능
- RMS-9600을 장착하여 PC연동 가능 (옵션 사항)

□ Specification

구 분	DRT-9600
정격출력	1V
주파수 특성	FM 80Hz - 12KHz(±3dB), AM 125Hz - 1.8KHz (±3dB)
전고주파 의율	FM 0.2% 이하(1KHz), AM 1% 이하(1KHz)
신호대 잡음비	FM 60dB 이상, AM 50dB (40dB 이상)
TUNING RANGE	FM 87.5MHz-108MHz, AM 552KHz-1629KHz
FREQUENCY STEP	FM 50KHz, AM 9KHz
UDEABLE SENSITIVITY	FM 20dB, AM 60dB
AUDIO STOP	FM 26dB, AM 50dB
소비전력	5.5W(MAX)
사용전원	AC 220V 60Hz, DC 24V
규격	482(W) X 44(H) X 280(D)
중량	3.3Kg