



### □ 주요 기능

- Digital Multipurpose System의 메인 컨트롤러
- PC SOFTWARE에 의한 시스템 설정 및 운영
- 7인치 TFT-LCD Touch Screen으로 제어 및 설정 가능
- 우선 순위에 의한 방송제어 (우선순위 설정 가능)
- 자동 화재 감지 기능
- 주변기기 원격제어
- 12x8의 오디오 매트릭스로 다양한 오디오 입/출력 제어
- 입/출력의 볼륨제어 및 음원 믹싱 가능

### □ Specification

| 구 분            | DMS-8MC                             |
|----------------|-------------------------------------|
| 디스플레이          | 7" (800 x 480) TFT-LCD Touch Screen |
| 통신방식           | CAN1Port, RX-485 2Port              |
| 오디오 입 / 출력 채널  | 입력 12 채널 / 출력 8 채널                  |
| Fire Sensor 입력 | ALL 접점 / R형 / 비상콜                   |
| CPU            | ARM Cortex M4, 180MHz               |
| 사용전원           | DC 24V                              |
| 규격             | 482(W) x 132(H) x 280(D) , 3U Size  |
| 중량             | 4.5Kg                               |