



□ 주요 기능

- 9개의 채널 입력과 1개의 SUB 출력, 1개의 Master 출력 기능
- 외부기기 입력기능 및 우선순위 입력 가능 (AUX / Priority)
- 각 채널 별 독립 Equalizer 기능
- Duckinh 기능

□ Specification

구 분	PP-9620				
정격출력/임피던스	LINE 2V/600ohm, REC 600mV/1Kohm				
주파수 특성	30Hz - 20KHz(+1/-3dB)				
전 고조파 의율	0.3% 이하 (1KHz)				
신호대 잡음비 (AUX)	80dB 이상				
입력감도/임피던스	Mic (BAL) (ch 1 ~ ch9)	Line (BAL) (ch1 ~ ch6)	Line (UNBAL) (ch1 ~ ch9)	AUX (UNBAL) 1, 2	Priority1,2 Insert (UNBAL)
	1mV/600ohm	160mV/47kΩ	160mV/47kΩ	1V/20kΩ	1V/20kΩ
사용전원	AC 220V 60Hz, DC 24V				
소비전력	10W(MAX)				
규격	482(W) x 88(H) x 280(D)				
중량	7.5Kg				