



### □ 주요 기능

- AC Voltage meter : line input / output, AC Voltage meter를 내장 함으로서 전압상태를 표시하여 사용자로 하여금 설치시 편리하게 됨.
- 전기 제품의 사용기간을 설정하여 ON / OFF TIME을 각각 셋팅 저장할 수 있기때문에 데이터를 바탕으로 재 셋팅하는데 편리함.
- 제품에 이상전력 사용, 이상전압 발생시 보호값을 정하여 놓으면 제품 보호는 물론 정확한 기기작동 여부를 확인할 수 있음.

### □ Specification

구 분	SP-9600
채널 수	Switched 8ch / Unswitched 1ch / DC 1ch / LAMP 1ch
용 량	채널당 AC 220V/10A (2200W)/ DC 24V / LAMP AC 12V 400mA
연속작동 사이의 시간	기본 1초 ( 1 ~ 30초 변경가능 )
링크 기능	RS-485 방식으로 최대 15대 링크 가능
Control	Sequence on / off lock switch, 램프 스위치, ALL 스위치
사용전원	220V / 50Hz - 60Hz, 표준 3-wire 어쓰된 wire
규격	482(W)x88(H)x280(D)mm
중량	10 Kg