

제 품 검 사 성 적 서

PRODUCT TEST REPORT



발급번호 :
Report No.
품명 : STEREO MIXING CONSOLE
Product(rating)
모델명 : MX-1204PS
model
용도 :
Purpose of use
발행일자 :
Report date

시험결과

Test Result

1) 공통 사항

시험항목	기준치	시험결과		
		Sample 1	Sample 2	Sample 3
재료	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
구조	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
부품 및 부속품	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
전원전압 변동시험	± 10%에서 지장없이 동작할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
절연저항 시험	3 MΩ 이상 일것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
절연내력 시험	AC 1,200 V / 3 SEC간 견딜것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량

2) 전기적 특성

시험항목		SPECIFICATION	측정치		
			Sample 1	Sample 2	Sample 3
RATED OUTPUT LEVEL	MAIN L / R	+4dBm 이상	4.5	4.5	4.6
	MONITOR 1 / 2		4.3	4.3	4.6
	FX / AUX		4.1	4.2	4.1
FREQUENCY RESPONSE	MAIN L / R	20Hz ~ 20KHz ± 0.5dB	-0.37 / -0.38	-0.38 / -0.15	-0.52 / -0.38
	MONITOR 1 / 2		-0.29 / -0.11	-0.22 / -0.05	-0.26 / -0.03
	FX / AUX		-0.09 / -0.13	-0.12 / -0.05	-0.15 / -0.07
T . H . D	MAIN L / R	0.01 이하	0.003 / 0.002	0.002 / 0.005	0.003 / 0.004
	MONITOR 1 / 2		0.001 / 0.002	0.001 / 0.002	0.002 / 0.001
	FX / AUX		0.002 / 0.001	0.002 / 0.003	0.003 / 0.001
OUTPUT NOISE	MAIN L / R	22HZ ~ 22KHz -122dBu이하	-123.1	-127.3	-127.1
	MONITOR 1 / 2		-122.5	-122.7	-122.1
	FX / AUX		-122.05	-122.05	-122.06
FHANTOM POWER		+48V ± 3V	48.7	48.7	48.7
기타 동작상태		양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량

※ 위 의뢰자로부터 제출한 시료에 대하여 시행한 시험성적서임을 증명함.
This is to certify that sample submitted by client above has been tested.
※ 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금하며 성적서 유효기간은 발행일로부터 90일임.
This report should only be used for the purpose of use above and is valid for 90 days from date of issue.

주식회사 파스컴 품질보증팀
PASCOM CO., LTD. QUALITY MANAGEMENT TEAM



경기도 광주시 초월읍 경충대로 1333-32
1333-32, Gyoungchoong St, Chowall Gwangju Gyeonggi-do, Korea

INSPECT BY **Y. S. KIM**

CHECKED BY **J. G. WON**

APPRVED BY **Y. S. KIM**