




FRONT VIEW



REAR VIEW

□ 주요 기능

- ▶ 직접 스피커 제어 기능
- ▶ 파워앰프의 출력을 받아 채널 선택 스위치를 통한 스피커 출력 기능
(AMP IN / 2CH, Speaker OUT / 16CH)
- ▶ 그룹1, 그룹2, 전체 선택 스위치로 스피커 출력 제어 기능
- ▶ 1개의 그룹 스위치로 8개의 스피커 출력 제어 기능
- ▶ 각 스위치 별로 표시 LED적용, 선택된 스피커 채널 식별 용의

□ Specification

구 분	PS-9616
출력 제어	전체 , 그룹별 , 개별
입력 수	2대 (앰프 출력)
표시 LED	스피커 16국
사용전원	DC 24V
규격	482(W) X 44(H) X 280(D)
중량	4.5kg